SEGURIDAD EPM
PROTECCIÓN CON CALIDAD

865 PR

FTECH_13/08/2025

INDICADOR DE SECUENCIA DE FASE

CARACTERISTICAS:

- Los indicadores LED brindan una mejor visibilidad que los indicadores de neón
- Tres funciones en una unidad: fase abierta, secuencia de fases e indicación de rotación del motor trifásico
- Diseñado para comprobar una amplia gama de fuentes de alimentación trifásicas de 100 V a 600 V
- R.S.T. Indicadores LED con rango de frecuencia de 40Hz a 400Hz
- Amplio rango de detección de frecuencia del motor, de 2 Hz a 400 Hz
- Imanes fijos para una medición conveniente



Comprobación de cable energizado:

ESTADO	INDICACIÓN	
Detectar Indicaciones	Fase en vivo	L1, L2, L3 LEDs Iluminadas
	Fase abierta	Led correspondiente no se ilumina
	Fase correcta secuencia	CW LED iluminado
	Fase incorrecta secuencia	CW LED iluminado

Comprobación de cable energizado:

- Conecte los cables de prueba R, S y T a los terminales L1, L2 y L3 del motor.
- Gire el eje al menos ½ vuelta:

ESTADO	INDICACIÓN	
Detectar Indicación	L1, L2, L3	Dirección CW LED se ilumina
	L2, L1, L3	Dirección CCW LED se ilumina.

ESPECIFICACIONES:

Principio de medición: Modo contacto
Voltaje de entrada: 100-600 Vac
Rango de frecuencia: 40Hz-400Hz
Temperatura y Humedad de operación: 0°C ~ 40°C Max. 80% R.H.
Temperatura y humedad de almacenamiento:-10°C ~ 50°C Max. 80% R.H.
Longitud del cable: Aprox. 60cm
Dimensiones: 128(L) x 72(W) x 44(D)mm
Peso: 220g
Cumple: EN 61010-1 CAT III 600V EN 61326-1 EN 61557-1 EN 61557-7

SEW EURODRIVE

Pbx: (+51) 986 631 373 - (+51) 924 277 247
www.seguridadepm.com
directorcomercial@seguridadepm.com
directortecnico@seguridadepm.com